


TG●light®

Инструкция к накладному светильнику SML 300008 Moleno



Накладной светильник со светодиодным источником света

Тип: SML

Артикул: 300008

Коллекция: Moleno

Рабочее напряжение: AC 200-240V

Частота питающей сети: 50/60 Гц.

Потребление: 12 Вт.

Световой поток: 900 Лм.

Спектр свечения: 3000К

Угол рассеивания света: 50°

Степень защиты от пыли и влаги: IP20

Размеры светильника: Ø70 мм, выс. 80 мм

Материал корпуса: алюминий

Цвет: белый

Комплектация:

1 Светодиодный светильник

1 Инструкция.

Назначение

Накладной светильник SML 300008 Moleno предназначен для общего и комбинированного освещения жилых и офисных помещений. Светильник, в изначальной комплектации, не предусматривает работу с диммером (светорегулятором). Светильник не защищен от влаги и водяного пара.

Эксплуатация допускается только во внутренних помещениях, при условии отсутствия в воздухе агрессивных химических веществ и посторонних аэрозольных частиц. Допустимый температурный диапазон эксплуатации: от +5°C до +35°C. Максимально допустимая влажность воздуха при эксплуатации не должна превышать 75%. Светильник соответствует требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Транспортировка и хранение

Светильник поставляется в индивидуальной упаковке, предохраняющей его от внешнего воздействия. Перевозить и хранить светильник рекомендуется в данном виде упаковки, в сухом месте, при температуре от +5°C до +35°C, относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии в воздухе агрессивных химических веществ и посторонних аэрозольных частиц, а также не допуская падения, перегибания и чрезмерного давления на упаковку.

Требования безопасности

Внимание! Монтаж и подключение осуществляется только при выключенной электрической сети. Все работы по установке и монтажу должны выполняться специалистами, обладающими необходимыми допусками и квалификацией.

- Перед установкой, подключением к электрической сети и эксплуатацией, внимательно изучите настоящую инструкцию.
- Перед подключением светильника убедитесь, что технические данные сети соответствуют обозначенным в настоящей инструкции.
- Не разбирайте и не вносите конструктивные изменения в светильник. Это может привести к выводу его из строя.
- Используйте светильник по назначению. Не используйте на улице, в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, бассейны) светильники, предназначенные для освещения внутренних помещений и не имеющие достаточной степени защиты (IP).
- Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами! Рекомендуется утилизировать продукт через специальные пункты сбора старых электроприборов

Монтаж

- Подготовьте поверхность для монтажа светильника. Снимите монтажную пластину с верхней части корпуса светильника.
- Выведите к месту установки светильника провод питания 200-240V 50 Гц, в том числе провод заземления, если он имеется в светильнике. Проведите провод через монтажную пластину.
- Установите монтажную пластину на поверхность и надежно закрепите ее.
- Подключите светильник к проводу питания и закрепите его на монтажной пластине.
- Включите подачу питания на светильник и убедитесь в его корректной работе.

Гарантия

Гарантия составляет 60 месяцев со дня продажи, указанной в данной инструкции или документов, устанавливающих факт продажи. Гарантийные обязательства не распространяются в случаях, если изделие использовалось не по назначению, дефекты возникли после передачи товара потребителю, в следствии небрежного обращения или несоблюдением указаний, приведенных в настоящей инструкции. Гарантия также не действует при воздействии форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, удары молнии и прочие).

Импортер: ООО "Брайт Концепт", 197022, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр-т, дом №62 Лит. А, пом. 7Н, Тел. 8 (812) 308-88-11

Производитель: "Фабрика освещения Ю Динг", 2-й Тайюнг Индустриальный пр. №12, г. Чжуншань, Провинция Гуандун, Китай

Дата изготовления указана на наклейке на упаковке

Артикул: 300008

Название магазина _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____

Печать магазина



